DATABLAD-FDV

Model RC350

Anvendelsesområde
Fjernbetjeningen bruges til at styre Luma røgalarmer i et sammenkoblet system. Med enheden kan du teste alarmen, slukke for midlertidige alarmer og lokalisere, hvilken røgalarm der har udløst alarmen i systemet.

Placering af enheden
Enheden kan monteres på to måder:
1. Med dobbeltklæbende tape på en glat, stabil, tør og ren overflade
2. Med magnetisk montering på metaloverflader (f.eks. køleskab eller aircondition)

Kontrollér regelmæssigt, at produktet sidder ordentligt fast på monteringsoverfladen.

Batteriskift
1. Drej monteringsbeslaget mod uret
2. Åbn batteridækslet med et værktøj (f.eks. skruetrækker)
3. Indsæt batteriet i batterirummet (bemærk polariteten)
4. Luk batteridækslet
5. Ret det korte mærke på fjernbetjeningen ind med "Ⓒ"-ikonet på beslaget
6. Drej beslaget med uret, indtil det flugter med "Ⓑ"-ikonet



TEKNISKE DATA

Radio Frekvens	868 MHz
Seriekoblet	Yes
Udskifteligt batteri	Yes
Batteri liv	3 year
Temperatur område	-10 °C / +55 °C
Pausefunktion	1
Strømkilde	CR2450
Bruttovægt (kg)	0.125
Højde (mm)	37
Bredde (mm)	92

SKU	604032
EAN	7320896040328
Certificering	CE
Model	RC350

fdv_important_smoke_detector

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS
Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk