

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell RC350



Bruksområde

Fjernkontrollen brukes til å styre Luma røykvarslere i et sammenkoblet system. Med enheten kan du teste alarmen, dempe midlertidige alarmer og lokalisere hvilken røykvarsler som har utløst alarmen i systemet.

Plassering av enhet

Enheden kan monteres på to måter:

1. Med dobbeltsidig teip på en glatt, stabil, tørr og ren overflate
2. Med magnetisk montering på metalloverflater (f.eks. kjøleskap eller luftkondisjonering)

Kontroller regelmessig at produktet sitter ordentlig fast på monteringsoverflaten.

Batteriskift

1. Vri monteringsfestet mot klokken
2. Åpne batteridekselet med et verktøy (f.eks. skrutrekker)
3. Sett batteriet i batterirommet (vær oppmerksom på polariteten)
4. Lukk batteridekselet
5. Rett inn det korte merket på fjernkontrollen med "©"-ikonet på festet
6. Vri festet med klokken til det er på linje med "®"-ikonet



TEKNISKE DATA

Arbeidsfrekvens	868 MHz	SKU	604032
Seriekoblet	Yes	EAN	7320896040328
Utbyttbart batteri	Yes	Sertifisering	CE
Livslengde batteri	3 year	Modell	RC350
Arbeidstemperatur	-10 °C / +55 °C		
Pausefunksjon	1		
Strømkilde	CR2450		
Bruttovekt (kg)	0.125		
Høyde (mm)	37		
Bredde (mm)	92		

fdv_important_smoke_detector

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS

Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic